

361190064011

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A



Opis techniczny:

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych, Montaż PCB, 1 zestyk, Przełączny, 10 A, AgSnO2, Cewka DC, 6 V, działający z 4.5 do 7.8 V, moc znamionowa 0.36 W, rezystancja 100 Ω, zużycie 60 mA, napięcie podtrzymania 3 V, napięcie odpadania 0.6 V, wersja: Szczelne (RT III), temperatura otoczenia z -40 do +85 °C

Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	4 kV
Konfiguracja zestyków:	1 zestyk, Przełączny
Moc znamionowa DC:	0.36 W
Napięcie zasilania DC:	6 V
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Opis handlowy:	Miniaturowy przekaźnik do PCB, 1 zestyk przełączny. Konstrukcja obudowy "Sugar Cube". Szczelny (odporny na mycie): RT III
Prąd znamionowy zestyków:	10
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...85 °C
Trwałość elektryczna:	50000 cykle
Wymiary:	15.2x15.5x19 mm
Zakres napięcia zasilania DC:	4.5...7.8 V
Zasilanie:	Cewka DC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#) [Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407](#) [Znajdź dealera](#)