

# 653182304300

## Przełącznik mocy 20 - 30 A









Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

### Opis techniczny:

Przełącznik dużej mocy, Faston 250 adapter z mocowaniem tylnym, Liczba zestyków: 1 Z + 1 R, Rodzaj zestyku: 1 Z, 30 A, AgSnO<sub>2</sub>, Cewka AC, 230 V, działający z 184 do 253 V, moc znamionowa 2.2 VA, rezystancja 7250 Ω, zużycie 10.5 mA, napięcie podtrzymania 184 V, napięcie odpadania 46 V, temperatura otoczenia z -40 do +75 °C

[PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU](#)

### Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	4 kV
Konfiguracja zestyków:	1 Z
Moc znamionowa AC:	2.2 VA
Napięcie zasilania AC:	230 V
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Opis handlowy:	Przełącznik mocy 20 A, 1Z + 1R, montaż na panel do złączy typu Faston 250 (6.3 x 0.8 mm). Dostępny również wariant Typu 65.31-0300, 30 A, 1Z, montaż na panel do złączy typu Faston 250 (6.3 x 0.8 mm).
Prąd znamionowy zestyków:	30
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...75 °C
Trwałość elektryczna:	50000 cykle
Wymiary:	32.2x57.2x36.5 mm
Zakres napięcia zasilania AC:	184...253 V
Zasilanie:	Cewka AC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	      

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

### Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#) [Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407](#) [Znajdź dealera](#)