

553480480040

Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7 - 10 A



Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

Opis techniczny:

Przekaźnik przemysłowy, Wersja z gniazdem wtykowym, 4 zestyki, Przełączny, 7 A, AgNi, Cewka AC, 48 V, działający z 38.4 do 52.8 V, moc znamionowa 1.5 VA, rezystancja 770 Ω, zużycie 25 mA, napięcie podtrzymania 38.4 V, napięcie odpadania 9.6 V, opcja: Przycisk testujący z funkcją blokowania + mech. wskaźnik zadziałania, temperatura otoczenia z -40 do +85 °C

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izolacja cewki/zestyków:       | 4 kV                                                                                                                                                                                        |
| Konfiguracja zestyków:         | 4 zestyki, Przełączny                                                                                                                                                                       |
| Moc znamionowa AC:             | 1.5 VA                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie zasilania AC:         | 48 V                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie znamionowe zestyków:  | 250 V AC                                                                                                                                                                                    |
| Opis handlowy:                 | Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do gniazd, 4P 7 A. Do gniazd serii 94. Cewki AC i DC. Standardowo wyposażony w przycisk testujący z blokadą zestyków i mechaniczny wskaźnik zadziałania. |
| Prąd znamionowy zestyków:      | 7                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia - pracy: | -40...85 °C                                                                                                                                                                                 |
| Trwałość elektryczna:          | 150000 cykle                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:                       | 20.7x37.2x27.7 mm                                                                                                                                                                           |
| Zakres napięcia zasilania AC:  | 38.4...52.8 V                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie:                     | Cewka AC                                                                                                                                                                                    |

Certyfikaty i atesty jakości (według typu):



Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#)Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407[Znajdź dealera](#)